

# CTR104

3 YEARS  
WARRANTY



RGBW CONTROLLER  
CONTROLER DE SEMNAL RGBW  
CENTRALINA RGBW



**RGBW**



Code	Input voltage	Number of circuits	Output current / circuit	Output power / circuit	Number of channels / circuit	Output current / channel	Output power / channel	Operating ambient temperature	Weight
<b>CTR104</b>	12/24V DC	1	24A	288/576W	4	6A	72/144W	-20÷+55°C	0,15 kg

## EN

RGBW controller with multifunctional radio frequency remote control.  
Chromatic control of colors using the radio frequency remote control, keep memorized the last used function.  
The maximum distance of control for infrared remote control is 30m, without the strict targeting to the controller.  
One circuit with four channels (R, G, B, W) with common anode (+) mounting.  
Selection of one of the four action areas by switching ON/OFF the four dedicated buttons.  
Possibility to choose from 8 different programs of changing colors with the modify of brightness and speed of colors changing.  
Changing of colors using the "color ring" from the radio frequency remote control.  
To obtain the white color, press and hold the I button of the selected area for more than 3 seconds.  
The housings of the controller and of the remote control in ABS plastic.  
Block of autolocking connectors, for maximum diameters of wires 1,5mm<sup>2</sup>.

## RO

Sistem de control pentru semnal RGBW, cu telecomandă multifuncțională în radio frecvență.  
Controlul cromatic al culorilor prin intermediu telecomenzii în radio frecvență, cu memorarea ultimei funcții active.  
Distanța maximă de acțiune a telecomenzi este de 30m, fără direcționare strictă către dispozitivul de control.  
Un circuit de ieșire cu patru canale (R, G, B, W) cu montaj anod (+) comun.  
Selectarea uneia dintre cele patru zone de acțiune, prin comutarea ON/OFF a celor patru butoane dedicate.  
Posibilitatea de a comuta 8 programe de modificare a culorilor, cu ajustarea nivelului de strălucire și a vitezei de schimbare a culorilor.  
Schimbarea culorilor prin intermediu "inelului culorilor" aflat pe telecomanda în radio frecvență.  
Pentru obținerea culorii albe se ține apăsat butonul I al zonei selectate mai mult de 3 secunde.  
Carcasele dispozitivului de control și a telecomenzi din plastic tip ABS.  
Șir de conectori cu autoblocare, pentru diametre maxime ale firelor de 1,5mm<sup>2</sup>.

## IT

Centralina RGBW, per controllo cromatico del colore, dotata di telecomando multifunzione in radiofrequenza.  
Controllo colore tramite telecomando a radiofrequenza, mantiene in memoria l'ultima funzione attiva.  
Portata massima della ricezione del telecomando 30m, senza la necessità di direzionare il telecomando verso il controller.  
Un circuito di uscita con quattro canali (R, G, B, W) con anodo (+) comune.  
Selezione delle quattro aree di azione commutando ON / OFF dei quattro pulsanti dedicati.  
Dotato di 8 programmi differenti per cambio colore, regolazione dei livelli di luminosità e velocità del cambio colore.  
Cambio colore tramite tasto touch circolare sul telecomando.  
Per ottenere il colore bianco, premere e tenere premuto il pulsante I dell'area selezionata per più di 3 secondi.  
Carcassa del dispositivo e telecomando in ABS.  
Morsetteria autobloccante per cavi con diametro massimo 1,5mm<sup>2</sup>.

